

Anschlussplan LumiCoin Dimm-Modul (LC-DIM-3)

Das Dimm-Modul wird zwischen Betriebsspannung und Leuchten geschaltet.
Es schaltet den negativen Anschluss des Ausgangs im PWM-Modus.
Es wird mit einem Moment-Taster gesteuert.
Dabei handelt es sich um einen Schalter, der den Kontakt nur so lange schliesst, wie er gedrückt gehalten wird.
Es können beliebig viele Taster parallel angeschlossen werden.
Daher ist die Bedienung von verschiedenen Stellen aus sehr einfach.
Der Taster legt die Betriebsspannung (12V oder 24V) auf den rechten Anschluss der 3-poligen Steckklemme.
Wegen der Vielzahl an in Frage kommenden Taster liefern wir diese nicht mit.

Verbauen Sie Sicherungen in allen positiven Leitungen.
Benutzen Sie keine höheren Werte als angegeben.

Lassen Sie die Installation durch qualifiziertes Personal durchführen.
Beachten Sie die korrekten Leiter-Querschnitte und Sicherungswerte.
Falsche Verkabelung oder Absicherung kann gravierende Folgen nach sich ziehen.

Die Steckklemmen ermöglichen eine einfache Montage.
Sie sind geeignet für einen maximalen Kabelquerschnitt von 2,5mm².
Montieren Sie zuerst die Kabel an den Klemmen.
Prüfen Sie die Anschlüsse.
Stecken zu zuletzt die Klemmen ins Modul.

